



Инструкция по настройке ПО ОСМП (QIWI) для АСО при работе со специализированными сим-картами «Мегафон» через точку доступа "eport.msk".

Зайдите в сервисное меню ПО автомата и нажмите на кнопку «Изменить параметры интернет и опции автомата».

Сервисное меню

Версия интерфейса: ADV v2.17.1 Язык программы: Русский Язык интерфейса: [Russian Flag] Банкноты и монеты: [Russian Flag]

Количество купюр: 3 Сумма: 120 руб.
Количество монет: 0 Сумма: 0 руб.
Итого: 120 руб.

Статус купюроприемника: ОК

Статус принтера: ОК

Статус соединения: Соединение по модему установлено.
Регистрация модема в GSM сети: Зарегистрирован.
Уровень сигнала: [Signal Bar]
Активный сервер: https://service2.osmp.ru/term2/xml.jsp

Статус сторожевого таймера: Отсутствует в данной конфигурации автомата.

Статус платежей: В данный момент в базе автомата 0 непроведенных платежей.

Кнопки:

- Изменить параметры интернет и опции автомата (выделено красной рамкой)
- Изменить Номер терминала и логин, пароль ОСМП
- Изменить Параметры входа в секретное меню
- Настройка интерфейса
- Настройка e-mail оповещений
- Дополнительные устройства
- Настройка Multi SIM подключения
- Посмотреть лог
- Запустить обновление
- Удалить файл конфигурации и перезапустить программу
- Выйти и перезапустить программу
- Безопасность
- Настройки эквайринга
- Выход
- Покупорный учет
- История инкассаций
- Инкассировать терминал
- Тестирование купюроприемника
- Параметры принтера
- Тестирование принтера
- Монитор сети GSM
- Настройка запроса баланса
- Настройка SMS оповещений
- Проверка связи
- Параметры сторожевого таймера



Исполнитель: Андреев Иван Викторович

стр. 1 из 2

Группа e-port

Почтовый адрес:
ivan.andreev@e-
port.ru
телефон/факс:

Россия, 119071, Москва, Варшавское шоссе д.125.
+ 7(495) 777 1872 доб. 6635

web: www.e-port.ru
wap: wap.e-port.ru
e-mail: info@e-port.ru

В открывшемся окне сделайте следующее:

- 1) Выберите соединение «Мегафон»*.
- 2) Установите галочку в строке «Задать строку инициализации модема».
- 3) Для корректной работы специализированной сим-карты необходимо в данную строку ввести:
AT+CGDCONT=1,"IP","eport.msk"

Параметры соединения с интернет и опции автомата

Соединение с интернет

Локальная сеть

mts

beeline

megafon

Задать строку инициализации модема: AT+CGDCONT=1,"IP","eport.msk"

Включить мультисканальный режим

Адрес Порт Логин Пароль

Использовать прокси-сервер:

Опции автомата

Останавливать автомат при отсутствии связи 15 минут Останавливать автомат при ошибках купюры и монетоприемников

Не перезапускать программно модем без сторожевого таймера Останавливать автомат при ошибках принтера

Выключать монитор с 0 ч. до 0 ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Tab	↑
a	s	d	f	g	h	j	k	l	:	'	→
z	x	c	v	b	n	m	,	.	↑	Shift	

Нажмите кнопку «ОК». Выйдите из сервисного меню, нажав на кнопку «Выход».

Настройка завершена.

* Название соединения может отличаться.



Исполнитель: Андреев Иван Викторович

Группа e-port

Почтовый адрес:
ivan.andreev@e-
port.ru
телефон/факс:

Россия, 119071, Москва, Варшавское шоссе д.125.
+ 7(495) 777 1872 доб. 6635

web: www.e-port.ru
wap: wap.e-port.ru
e-mail: info@e-port.ru

стр. 2 из 2